МОНТАЖНАЯ СХЕМА ОПОРЫ УБ220-5



Внимание! Расположение опоры в плане относительно оси ВЛ должна соответствовать виду А-А настоящего чертежа



Выборка металла на опору

NN п/п	Сечение	Металл. стоек СК-4А [кг]	Металлич. детали для опоры [кг] без оттяжек	с оттяжками	Сталь Марка	ГОСТ	Примеч.
1	∘ ф 12 А IV	1360	—	—	20хГ2Ц	5058-65*	
2	∘ ф 12 А I	5,6	—	—	ВСт3	380-71*	
3	∘ ф 8 А I	60,2	—	—	"	"	
4	∘ ф 4 В I	116	—	—	холоднотян. проволока	6727-53	
5	∘ ф 36	—	150	150	ВСт3	380-71*	
6	∘ ф 24	—	126	126	"	"	
7	∘ ф 20	—	12	12	"	"	
8	∘ ф 16	—	10	10	"	"	
9	∟ 90х7	—	316	316	"	"	
10	∟ 63х5	—	166	166	"	"	
11	∟ 50х5	87,4	—	—	"	"	
12	∟ 50х4	—	64	64	"	"	
13	∟ 36х4	8,4	—	—	"	"	
14	— d=25	—	102	114	"	"	
15	— d=16	—	80	80	"	"	
16	— d=10	—	268	280	"	"	
17	— d=6	—	107	107	"	"	
18	Литье	—		44	Ст35-Л	977-58	
19	Канат ф 17	—	—	98		3064-66	
20	Сжим	—	—	8	ВСт3	380-71*	
21	Болт М30х590	—	8	8	"	"	
22	Болт М36х530	—	20	20	"	"	
23	Болт М36х570	—	30	30	"	"	
24	Болт М36х590	—	10	10	"	"	
25	Болт М36х715	—	10	10	"	"	
26	Скоба СК-16-1А	—	25	25			
27	Пром. звено ПР-16-6	—	5	5			
28	Талреп ПТР-16-2	—	35	35			
29	Талреп ПТР-30-1	—	28	28			
30	Монтажные болты	—	98	106	ВСт3	380-71*	
31	Наплавленный металл	—	15	15			
	Итого:	1637,6	1685	1867			

Ведомость стандартных метизов

NN п/п	Обозначение	Марка стали	Количество [шт] болтов	гаек	шайб	Вес [кг] болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М16х55	ВСт.3	60	60	120	7,3	2,0	1,4	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М20х60	"	8			1,8			
3	Болт М20х65	"	32	52	104	7,6	3,4	2,2	
4	Болт М20х70	"	12			2,4			
5	Болт М 24х75	"	16			6,4			
6	Болт М 24х90	"	20	44	88	8,8	4,9	2,9	
7	Болт М 24х130	"	8			4,7			
8	Болт М 30х90	"	4	4	8	3,0	0,9	0,6	
9	Болт М 36х105	"	8			10,4			
10	Болт М 36х150	"	4	22	40	6,4	8,7	4,8	
11	Болт М 36х170	"	4			7,0			
12	Болт М 36х130	"	4	4	8	5,8	1,6	0,8	
13	Шплинт 10-70-001		4	—	—	0,2	—	—	397-66
Итого:		для опоры без оттяжек				65,8	19,9	11,9	
		для опоры с оттяжками				71,8	21,5	12,7	
Общий вес монтажных болтов для опоры		без оттяжек				≈ 98 кг			
		с оттяжками				106 кг			

* Используются только для опоры с оттяжками.

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		220 кВ			
Расчетные климатич. условия	Район по гололеду	II	IV	III	IV
	Район по ветру	III (q_0=50 кг/м)			
Провод	Марка	АСО-300		АСО-400	
	Допускаемое напряжение по проводу в целом (кг/мм²)	$G_г$=11,3	$G_в$=10,0	$G_э$=6,75	
Трос	Марка	С-70			
	Максимальное напряж. [кг/мм²]	40			
Пролеты	Ветровой [м]	275	245	290	265
	Весовой [м]	415	370	435	400
Угол поворота ВЛ без оттяжек [град]		7		5	
Угол поворота ВЛ с оттяжками [град]		43		34	

Перечень чертежей

NN п/п	Наименование	Архивный N чертежа	К-во листов	NN п/п	Наименование	Архивный N чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема	7068тм-т6-5	1	15	Металлическ. детали Б 515 ÷ Б 581	7068тм-т2-20	1
2	Стойка СК-4А	3082тм-т2-50	1	16	Металлическ. детали Б 515 ÷ Б581	7068тм-т2-21	1
3	Закладные детали	3082тм-т2-19	1	17	Металлическ. детали Б 582 ÷ Б584	7068тм-т2-22	1
4	Закладные детали	5134тм-т2-5	1	18	Металлическ. детали Б 585 ÷ Б594	7068тм-т2-23	1
5	Подпятник П2	3082тм-т2-21	1	19	Металлическ. детали Б 595 ÷ Б599	7068тм-т2-24	1
6	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1	20	Металлическ. детали Б 683	7068тм-т6-6	1
7	Траверса Б 10-2	7068тм-т2-12	1	21	Металлическ. детали Б428, Б429, Б476	5734тм-т2-19	1
8	Траверса Б 5-2	7068тм-т2-13	1	22	Клиновой зажим Б 720, Б 721	3082тм-т4-14	1
9	Узел "1"	7068тм-т2-14	1	23	Металлическ. детали Б 722- Б 724	3082тм-т4-15	1
10	Распорка Б 137	7068тм-т2-15	1	24	Специальные болты Б 56	3082тм-т2-49	1
11	Консоль Б 138	7068тм-т2-16	1	25	Специальные болты Б 61, Б 63	3082тм-т3-14	1
12	Связи Б 139, Б 140	7068тм-т2-17	1	26	Специальные болты Б 68	5134тм-т2-20	1
13	Внутренняя связь Б 166	7068тм-т6-7	1	27	Указания о материалах и общие примечания	7068 тм-т 6 листы 2÷10	4
14	Оттяжка "Б 142	7063тм-т2-19	1				

Таблица отправочных марок

NN п/п	NN чертежей	Наименование элемента	Марка	Колич. шт.	Объем бетона м³	Вес металла [кг] 1 шт Арматура	1 шт Закл. детали	1 шт Всего	Всех Арматура	Всех Закл. детали	Всех Всего	Вес элемента [т] 1 шт.	Вес элемента [т] Всех	Примечания
1	3082тм-т2-50	Стойка	СК-4А	2	2,5	765,0	49,9	814,9	1530,0	99,8	1629,8	7,07	14,14	
2	3082тм-т2-21	Подпятник	П2	2	0,017	3,1	0,8	3,9	6,2	1,6	7,8	0,041	0,082	
3	7068тм-т2-12	Траверса Б 10-2 (2 шт.)	Б 566	2	—	—	—	17	17	—	34	34	0,058	0,116	
			Б 567	2	—	—	—	17	17	—	34	34			
			Б 568	2	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б 569	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б 570	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б 571	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б 572	2	—	—	—	5	5	—	10	10			
			Б 573	2	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б 574	4	—	—	—	1	1	—	2	2			
4	7068тм-т2-13	Траверса Б 5-2 (4 шт.)	Б 573	4	—	—	—	1	1	—	4	4	0,101	0,404	
			Б 575	4	—	—	—	33	33	—	132	132			
			Б 576	4	—	—	—	33	33	—	132	132			
			Б 577	4	—	—	—	4	4	—	16	16			
			Б 578	4	—	—	—	4	4	—	16	16			
			Б 579	4	—	—	—	13	13	—	52	52			
			Б 580	4	—	—	—	11	11	—	44	44			
			Б 581	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
5	7068тм-т2-14	Узел "1" (2 шт.)	Б 582	2	—	—	—	38	38	—	76	76	0,132	0,264	
			Б 583	2	—	—	—	38	38	—	76	76			
			Б 584	2	—	—	—	26	26	—	52	52			
			Б 585	4	—	—	—	11	11	—	44	44			
			Б 586	4	—	—	—	4	4	—	16	16			
6	7068тм-т2-15	Распорка Б 137 (1 шт)	Б 587	12	—	—	—	3	3	—	36	36	0,162	0,162	
			Б 588	10	—	—	—	2	2	—	20	20			
			Б 589	4	—	—	—	2	2	—	8	8			
			Б 590	2	—	—	—	48	48	—	96	96			
			Б 591	2	—	—	—	1	1	—	2	2			
7	7068тм-т2-16	Консоль Б 138 (2 шт)	Б 592	2	—	—	—	9	9	—	18	18	0,021	0,042	
			Б 593	2	—	—	—	9	9	—	18	18			
			Б 594	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
8	7068тм-т2-24	Полухомут	Б 595	2	—	—	—	7	7	—	14	14	0,007	0,014	
9	7068тм-т2-24	Полухомут	Б 596	4	—	—	—	8	8	—	32	32	0,008	0,032	
10	7068тм-т2-17	Связь Б 139 (1 шт	Б 597	1	—	—	—	15	15	—	15	15	0,028	0,028	
			скоба СК-16-1А	4	—	—	—	1,2	1,2	—	5	5			
			Пром. звено ПР-16-6	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Талреп ПТР-16-2	1	—	—	—	7	7	—	7	7			
11	7068тм-т2-17	Связь Б 140 (4 шт	Б 598	4	—	—	—	18	18	—	72	72	0,036	0,144	
			Б 599	4	—	—	—	5	5	—	20	20			
			скоба СК-16-1А	16	—	—	—	1,2	1,2	—	20	20			
			Пром. звено ПР-16-6	4	—	—	—	1	1	—	4	4			
			Талреп ПТР-16-2	4	—	—	—	7	7	—	28	28			
12	7068тм-т6-7	Внутр. связь Б 166 (2 шт.)	Б 683	2	—	—	—	70	70	—	140	140	0,144	0,288	
			Б 428	8	—	—	—	11	11	—	88	88			
			Б 429	4	—	—	—	6	6	—	24	24			
			Б 476	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
			Талреп ПТР-30-1	2	—	—	—	14	14	—	28	28			
13	3082тм-т2-49	Специальн. болты	Б 56	2	—	—	—	4	4	—	8	8	0,004	0,008	
14	3082тм-т3-14	Специальн. болты	Б 61	4	—	—	—	5	5	—	20	20	0,005	0,020	
			Б 62	6	—	—	—	5	5	—	30	30	0,005	0,030	
			Б 63	2	—	—	—	5	5	—	10	10	0,005	0,010	
15	5134тм-т2-20	Специальн. болты	Б 68	2	—	—	—	5	5	—	10	10	0,005	0,010	
16	7068тм-т2-19	Оттяжка Б 142 (2 шт.)	Канат ф 17 В-З-Г	2	—	—	—	49	49	—	98	98	0,087	0,174	Только для опоры с оттяжками
			Б 720	2	—	—	—	16	16	—	32	32			
			Б 721	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б 722	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б 723	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б 724	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
Наплавленный металл											15	15	0,015		
Монтажные болты		для опоры без оттяжек									98	98	0,098		
		для опоры с оттяжками									106	106	0,106		
Итого на опору:		без оттяжек							1536,2	1785,4	3321,6	—	15,91		
		с оттяжками							1536,2	1968,4	3504,6	—	16,09		

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. № 7068тм-т6 листы 7÷10.
2. В зависимости от грунтовых условий стойки опоры с подпятниками П2 устанавливаются непосредственно в сверленый котлован или на соответствующие опорные плиты, определяемые расчетом (см. Пояснительную записку).
3. Анкерные плиты и U-образные болты для оттяжек подбираются из числа унифицированных на основании соответствующих расчетов.
4. Каждая стойка свободностоящей опоры закрепляется в грунте, как минимум одним ригелем. Количество ригелей уточняется расчетом (см. Пояснительную записку).
5. На опоре, между траверсами, в случае необходимости, устанавливаются лестницы, которые заказываются дополнительно к приведенному перечню (черт N 7068тм-т2-26÷28).
6. При отсутствии анкерных плит, способных воспринять в конкретных грунтовых условиях усилия от двух оттяжек, допускается закрепление каждой из двух оттяжек к отдельной плите.
7. Опора не рассчитана на установку с отрицательными весовыми пролетами. В случае необходимости установки опоры в этих условиях вертикальная составляющая от тяжения проводов, направленная вверх должна быть уравновешена подвесной грузом.
8. В оттяжках создать предварительное натяжение порядка 0,5т. После подвески проводов отрегулировать оттяжки так, чтобы обе стойки опоры приняли вертикальное положение.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110÷220 кВ для II-V районов гололедности		Рабочие чертежи Лист N
г. Ленинград 1974 г.	Гл. инж. отделения		Крюков	Монтажная схема опоры УБ 220-5
	Гл. спец. по т.о.		Журавлев	
	Начальник ОТП		Штин	
	Гл. инж. проекта		Соколов	М 1:100
	Рук. группы		Иванова	Разм. 8ф
				N 7068тм-т6-5
				Литера